

Estruturas de Dados I – 2018/1

Aula de Laboratório 1

Prof^a Patrícia Dockhorn Costa (edufes20181@gmail.com)

Revisão Ponteiros

Instruções:

Implemente funções em C para cada um dos problemas abaixo (todas as funções devem estar em um único arquivo aula1.c). Para cada uma das funções, implemente uma função *main* para testar sua implementação.

Envie o arquivo **aula1.c** para o email (edufes20181@gmail.com) com o assunto: "ED20181:lab1:<nomealuno>"

Problemas:

- 1) Implemente uma função que calcule a área da superfície e o volume de uma esfera de raio r . A área da superfície e o volume são dados, respectivamente, por $4\pi r^2$ e $4\pi r^3 / 3$. Essa função deve obedecer ao seguinte protótipo: `void calc_esfera (float r, float* area, float* volume);`
- 2) Implemente uma função que receba como parâmetro um vetor de números reais (vet) de tamanho n e retorne quantos números negativos estão armazenados nesse vetor. Essa função deve obedecer ao protótipo: `int negativos (int n, float* vet);`
- 3) Implemente uma função que receba como parâmetro um vetor de números inteiros (vet) de tamanho n e inverta a ordem dos elementos armazenados nesse vetor. Essa função deve obedecer ao protótipo: `void inverte (int n, int* vet);`

Questão desafio:

- 4) Implemente uma função que receba um vetor de inteiros (vet) de tamanho n . Essa função deve alocar dinamicamente um outro vetor também de tamanho n que contenha os endereços dos valores do vetor de inteiros de forma ordenada crescente, ficando a primeira posição do vetor de ponteiros o endereço do menor valor até a última posição, que conterá o endereço do maior valor. Essa função deve obedecer ao protótipo: `int** inverte2 (int n, int* vet);`

BOA AULA!